

## NGN Yeni Nəsil Telekommunikasiya şəbəkəsinin servis xidmətləri

Servis	Aktiv	Deaktiv	Qeyd
1. Qısaltılmış yığım	*51*MN*B#	#51#	Mn – Qısaltılmış nömrə, 00~99 B-Qarşı abunəçinin nömrəsi Məs: *51*01*5509999#, sonra dəstəyi qaldırıb yığılıq: **01, B-nin telefonu zəng çalır
2. Dərhal qaynar xətt	*521*B#	#521*A#	B – ikinci tərəfin nömrəsi A – yığan tərəfin nömrəsi
3. 5 saniyədən sonra qaynar xətt	*52*B#	#52#	B – tel. nömrəsi Dəstəyi qaldırıqdan 5 san. sonra qarşı tərəfə zəng gedir
4. Çıxış zənglərinin məhdudlaşdırılması 1	*54*SSSSK#	#54*SSSSK#	SSSS-abunəçinin parolu K=1: bütün çıxış zəngləri K=2: beynəlxalq və şəhərlərarası çıxış zəngləri K=3: beynəlxalq çıxış
5. Narahat etmə	*56*#	#56#	Abunəçiyə gələn zənglər hamısı anons alır “abunəçi onu narahat etməməyi xahiş edir”
6. Bədniyyətli zəngin izlənməsi	Servis operator tərəfindən tanıtılan kimi aktiv olur		Gələn zəngdən sonra rıçağı basıb *33# yığılıq və stansiya bizə yığmış abunəçinin nömrəsini səsəndirir
7. Zəng vuranın nömrəsinin təqdim olunması	Xidmət operator tərəfindən tanıtılan kimi aktiv olur		Telefon aparatı CİD funksiyasını dəstəkləməlidir
8. Nömrə gizlətmə	*61#	#61#	
9. Nömrə gizlətmə olduğu halda nömrənin təqdim olunması	Xidmət operator tərəfindən tanıtılan kimi aktiv olur		Zəng vuranın nömrə gizlətməsi olsada belə nömrəni görürük

10. Müvəqqəti zəng vuranın nömrəsinin təqdim olunması	Xidmət operator tərəfindən tanıtılan kimi aktiv olur		A abunəçinin nömrə gizlətmə servisi var, *68 B yığır və B abunəçisi A – nın nömrəsini görür
11. Müvəqqəti zəng vuranın nömrəsinin gizlədilməsi	Xidmət operator tərəfindən tanıtılan kimi aktiv olur		*62 B yığılır və B abunəçisi A – nın nömrəsini görmür
12. Zəngli saat	*55*saat.dəq. #		#55#
13.Şərtsiz yönləndirmə	*57*B#	#57#	B-tel.nömrəsi
14. Məşğul olanda	*40*B#	#40#	B-tel.nömrəsi yönəltmə
15. Cavab vermədikdə yönləndirmə	*41*B#	#41#	B-tel.nömrəsi
16. Zəngin yönləndirilməsi	Xidmət operator tərəfindən tanıtılan kimi aktiv olur		Yönləndirilən nömrə yığılır və dəstək yerinə qoyulur
17. Digər məntəqədən yönləndirmə xidmətinin aktivləşdirilməsi	*571*SSSS*B-nin nömrəsi * yönlənməsi nəzərdə tutulan nömrə #	#571*SSSS* B-nin nömrəsi	SSSS-parol
18. Zamana görə yönləndirmə	Xidmət operator tərəfindən abunəçinin seçiminə uyğun olaraq yaradılır yaxud ləğv edilir		Günün müəyyən saatından sonra nömrənin yönləndirilməsi
19. Telefon sönülü olduqda yönləndirmə	*45* B#	#45#	B-tel.nömrəsi
20. İkinci xəttə cavab verilmədikdə yönləndirmə	*14* B#	#14#	B-tel.nömrəsi
21. Məşğul olan nömrəyə təkrar zəngin göndərilməsi	Xidmət operator tərəfindən tanıtılan kimi aktiv olur	#59#	Rıçağı sıxıb *59# yığılıq və dəstəyi asırıq. Məşğul abunəçi dəstəyi asan kimi ilk bizim telefonumuz zəng çalır və cavab verən kimi o biri abunəçiyə zəng gedir.
22. İkinci zəngin qəbulu	*58#	#58#	
23. Çoxtərəfli konfrans rabitə	Xidmət operator tərəfindən tanıtılan kimi aktiv olur		Hər nömrə dəstəyin düyməsinin qısa basılıb buraxılmasından sonra yığılır

24. Katibə xidməti	*77* B#	#77#	B-tel nömrəsi, gələn zəngləri qəbul edir və birləşdirir
--------------------	---------	------	---

\*-SSSS fabrika ayarı 1000-dir.

Servis	Qeyd
IP-TV	
Videotelefon	
Global -Sentrex	Bu xidmət vasitəsi ilə qlobal şəbəkədə paylanmış abunəçi nömrələri qrupu daxilində, qrupa daxil olan istifadəçilər arasında daxili ATS funksiyası yaradır
İAD	Bir fiziki xətt vasitəsi ilə 4-dən 320 yə qədər telefon nömrəsi qoşmaq mümkündür

**\* Açılan hər bir əlavə servis xidmətin aylıq istifadə haqqı 35 qəpikdir**